Таблица 5.12. Кодовая маркировка диодов в корпусах DO-214AA

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
AD	SMBJ5.0C	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=5 В	$I_п$=62,5 А
AE	SMBJ5.0CA	То же	То же	$U_{вкл}$=5 В	$I_п$=62,5 А
AF	SMBJ6.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6 В	$I_п$=52,6 А
AG	SMBJ6.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6 В	$I_п$=58,3 А
AH	SMBJ6.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	$I_п$=48,7 А
AK	SMBJ6.5CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	$I_п$=53,6 А
AL	SMBJ7.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7 В	$I_п$=45,1 А
AM	SMBJ7.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7 В	$I_п$=50,0 А
AN	SMBJ7.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	$I_п$= 42,0 А
AP	SMBJ7.5CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	$I_п$=46,5 А
AQ	SMBJ8.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8 В	$I_п$=40,0 А
AR	SMBJ8.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8 В	$I_п$=44,1 А
AS	SMBJ8.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	$I_п$=37,7 А
AT	SMBJ8.5CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	$I_п$=41,7 А
AU	SMBJ9.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9 В	$I_п$=35,5 А
AV	SMBJ9.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9 В	$I_п$=39,0 А
AW	SMBJ10C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10 В	$I_п$=31,9 А
AX	SMBJ10CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10 В	$I_п$=35,3 А
AY	SMBJ11C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11 В	$I_п$=29,9 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
AZ	SMBJ11CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11 В	$I_п$=33,0 А
BD	SMBJ12C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=27,3 А
BE	SMBJ12CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=30,2 А
BF	SMBJ13C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13 В	$I_п$=25,2 А
BG	SMBJ13CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13 В	$I_п$=27,9 А
BH	SMBJ14C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14 В	$I_п$=23,3 А
BK	SMBJ14CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14 В	$I_п$=25,8 А
BL	SMBJ15C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=22,3 А
BM	SMBJ15CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=24,0 А
BN	SMBJ16C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16 В	$I_п$=20,8 А
BP	SMBJ16CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16 В	$I_п$=23,1 А
BQ	SMBJ17C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=19,7 А
BR	SMBJ17CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=21,7 А
BS	SMBJ18C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18 В	$I_п$=18,6 А
BT	SMBJ18CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18 В	$I_п$=20,5 А
BU	SMBJ20C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20 В	$I_п$=16,7 А
BV	SMBJ20CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20 В	$I_п$=18,5 А
BW	SMBJ22C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=15,2 А
BX	SMBJ22CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=16,9 А
BY	SMBJ24C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24 В	$I_п$=14,0 А
BZ	SMBJ24CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24 В	$I_п$=15,4 А
CD	SMBJ26C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=12,4 А
CE	SMBJ26CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=14,2 А
CF	SMBJ28C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	$I_п$=12,0 А
CG	SMBJ28CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	$I_п$=13,2 А
CH	SMBJ30C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	$I_п$=11,2 А
CK	SMBJ30CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	$I_п$=12,4 А
CL	SMBJ33C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	$I_п$=10,2 А
CM	SMBJ33CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	$I_п$=11,3 А
CN	SMBJ36C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=9,3 А
CP	SMBJ36CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=10,3 А
CQ	SMBJ40C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=8,4 А
CR	SMBJ40CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=9,3 А
CS	SMBJ43C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=7,8 А
CT	SMBJ43CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=8,6 А
CU	SMBJ45C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=7,5 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
CV	SMBJ45CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=8,3 А
CW	SMBJ48C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=7,0 А
CX	SMBJ48CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=7,7 А
CY	SMBJ51C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=6,6 А
CZ	SMBJ51CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=7,3 А
DD	SMBJ54C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=6,2 А
DE	SMBJ54CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=6,9 А
DF	SMBJ58C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=5,8 А
DG	SMBJ58CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=6,4 А
DH	SMBJ60C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=5,6 А
DK	SMBJ60CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=6,2 А
DL	SMBJ64C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=5,3 А
DM	SMBJ64CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$= 64 В	$I_п$=5,8 А
DN	SMBJ70C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=4,8 А
DP	SMBJ70CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=5,3 А
DQ	SMBJ75C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=4,5 А
DR	SMBJ75CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=4,9 А
DS	SMBJ78C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=4,3 А
DT	SMBJ78CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=4,7 А
DU	SMBJ85C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=3,9 А
DV	SMBJ85CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=4,4 А
DW	SMBJ90C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=3,8 А
DX	SMBJ90CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=4,1 А
DY	SMBJ100C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=3,4 А
DZ	SMBJ100CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=3,7 А
EA	ES2A	GenSemi	Быстродействующий	$U_{обр}$=50 В	$I_{пр}$=2 А
EB	ES2B	То же	Быстродействующий	$U_{обр}$=100 В	$I_{пр}$=2 А
EC	ES2C	- " -	То же	$U_{обр}$=150 В	$I_{пр}$=2 А
ED	ES2D	- " -	- " -	$U_{обр}$=200 В	$I_{пр}$=2 А
ED	SMBJ110C	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=3,0 А
EE	SMBJ110CA	То же	То же	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=3,4 А
EF	SMBJ120C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=2,8 А
EG	SMBJ120CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=3,1 А
EH	SMBJ130C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=2,6 А
EK	SMBJ130CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=2,9 А
EL	SMBJ150C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=2,2 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
EM	SMBJ150CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	I_n=2,5 А
EN	SMBJ160C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	I_n=2,1 А
EP	SMBJ160CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	I_n=2,3 А
EQ	SMBJ170C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	I_n=2 А
ER	SMBJ170CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	I_n=2,2 А
KD	SMBJ5.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=5 В	I_n=62,5 А
KDP	TPSMB6.8	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=6,8 В	I_n=55,6 А
KE	SMBJ5.0A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=5 В	I_n=65,2 А
KEP	TPSMB6.8A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=5,8 В	I_n=57,1 А
KF	SMBJ6.0	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=6 В	I_n=52,6 А
KEP	TPSMB7.5	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=7,05 В	I_n=51,3 А
KG	SMBJ6.0A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=6 В	I_n=58,3 А
KGP	TPSMB7.5A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=6,4 В	I_n=53,1 А
KH	SMBJ6.5	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	I_n=48,7 А
KHP	TPSMB8.2	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=6,63 В	I_n=48 А
KK	SMBJ6.5A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	I_n=53,6 А
KKP	TPSMB8.2A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=7,02 В	I_n=49,6 А
KL	SMBJ7.0	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=7 В	I_n=45,1 А
KLP	TPSMB9.1	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=7,37 В	I_n=43,5 А
KM	SMBJ7.0A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=7 В	I_n=50 А
KMP	TPSMB9.1A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=7,78 В	I_n=44,8 А
KN	SMBJ7.5	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	I_n=42 А
KNP	TPSMB10	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=8,1 В	I_n=40 А
KP	SMBJ7.5A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	I_n=46,5 А
KPP	TPSMB10A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=8,55 В	I_n=41,4 А
KQ	SMBJ8.0	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=8 В	I_n=40 А
KQP	TPSMB11	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=8,92 В	I_n=37 А
KR	SMBJ8.0A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=8 В	I_n=44,1 А
KRP	TPSMB11A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=9,4 В	I_n=38,5 А
KS	SMBJ8.5	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	I_n=37,7 А
KSP	TPSMB12	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=9,72 В	I_n=34,7 А
KT	SMBJ8.5A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	I_n=41,7 А
KTP	TPSMB12A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=10,2 В	I_n=35,9 А
KU	SMBJ9.0	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=9 В	I_n=35,5 А
KUP	TPSMB13	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=10,5 В	I_n=31,6 А
KV	SMBJ9.0A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=9 В	I_n=39 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
KVP	TPSMB13A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=11,1 В	$I_п$=33 А
KW	SMBJ10	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=10 В	$I_п$=31,9 А
KWP	TPSMB15	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=12,1 В	$I_п$=27,3 А
KX	SMBJ10A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=10 В	$I_п$=35,3 А
KXP	TPSMB15A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=12,8 В	$I_п$=28,3 А
KY	SMBJ11	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=11 В	$I_п$=29,9 А
KYP	TPSMB16	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=12,9 В	$I_п$=25,5 А
KZ	SMBJ11A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=11 В	$I_п$=33 А
KZP	TPSMB16A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=13,6 В	$I_п$=26,7 А
LD	SMBJ12	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=27,3 А
LDP	TPSMB18	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=14,5 В	$I_п$=22,6 А
LE	SMBJ12A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=30,3 А
LEP	TPSMB18A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=15,3 В	$I_п$=23,8 А
LF	SMBJ13	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=13 В	$I_п$=25,2 А
LFP	TPSMB20	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=16,2 В	$I_п$=20,6 А
LG	SMBJ13A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=13 В	$I_п$=27,9 А
LGP	TPSMB20A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=17,1 В	$I_п$=21,7 А
LH	SMBJ14	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=14 В	$I_п$=23,2 А
LHP	TPSMB22	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=17,8 В	$I_п$=18,8 А
LK	SMBJ14A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=14 В	$I_п$=25,8 А
LKP	TPSMB22A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=18,8 В	$I_п$=19,6 А
LL	SMBJ15	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=22,3 А
LLP	TPSMB24	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=19,4 В	$I_п$=17,3 А
LM	SMBJ15A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=24 А
LMP	TPSMB24A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=20,5 В	$I_п$=18,1 А
LN	SMBJ16	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=16 В	$I_п$=20,8 А
LNP	TPSMB27	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=21,8 В	$I_п$=15,3 А
LP	SMBJ16A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=16 В	$I_п$=23,1 А
LPP	TPSMB27A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=23,1 В	$I_п$=16 А
LQ	SMBJ17	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=19,7 А
LQP	TPSMB30	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=24,3 В	$I_п$=13,8 А
LR	SMBJ17A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=21,7 А
LRP	TPSMB30A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=25,6 В	$I_п$=14,5 А
LS	SMBJ18	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=18 В	$I_п$=18,6 А
LSP	TPSMB33	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=26,8 В	$I_п$=12,6 А
LT	SMBJ18A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=18 В	$I_п$=20,5 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
LTP	TPSMB33A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=28,2 В	$I_п$=13,1 А
LU	SMBJ20	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=20 В	$I_п$=16,7 А
LUP	TPSMB36	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=29,1 В	$I_п$=11,5 А
LV	SMBJ20A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=20 В	$I_п$=18,5 А
LVP	TPSMB36A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=30,8 В	$I_п$=12 А
LW	SMBJ22	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=15,2 А
LWP	TPSMB39	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=31,6 В	$I_п$=10,6 А
LX	SMBJ22A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=16,9 А
LXP	TPSMB39A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=33,3 В	$I_п$=11,1 А
LY	SMBJ24	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=24 В	$I_п$=14 А
LYP	TPSMB43	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=34,8 В	$I_п$=9,7 А
LZ	SMBJ24A	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=24 В	$I_п$=15,4 А
LZP	TPSMB43A	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=36,8 В	$I_п$=10,1 А
MD	SMBJ26	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=12,4 А
ME	SMBJ26A	То же	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=14,2 А
MF	SMBJ28	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	$I_п$=12 А
MG	SMBJ28 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	$I_п$=13,2 А
MH	SMBJ30	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	$I_п$=11,2 А
MK	SMBJ30 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	$I_п$=12,4 А
ML	SMBJ33	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	$I_п$=10,2 А
MM	SMBJ33 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	$I_п$=11,3 А
MN	SMBJ36	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=9,3 А
MP	SMBJ36 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=10,3 А
MQ	SMBJ40	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=8,4 А
MR	SMBJ40 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=9,3 А
MS	SMBJ43	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=7,8 А
MT	SMBJ43 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=8,6 А
MU	SMBJ45	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=7,5 А
MV	SMBJ45 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=8,3 А
MW	SMBJ48	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=7,0 А
MX	SMBJ48 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=7,7 А
MY	SMBJ51	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=6,0 А
MZ	SMBJ51 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=7,3 А
ND	SMBJ54	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=6,2 А
NE	SMBJ54 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=6,9 А
NF	SMBJ58	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=5,8 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
NG	SMBJ58 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=6,4 А
NH	SMBJ60	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=5,6 А
NK	SMBJ60 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=6,2 А
NL	SMBJ64	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=5,3 А
NM	SMBJ64 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=5,8 А
NN	SMBJ70	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=4,8 А
NP	SMBJ70 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=5,3 А
NQ	SMBJ75	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=4,5 А
NR	SMBJ75 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=4,9 А
NS	SMBJ78	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=4,3 А
NT	SMBJ78 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=4,7 А
NU	SMBJ85	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=3,9 А
NV	SMBJ85 A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=4,4 А
NW	SMBJ90	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=3,8 А
NX	SMBJ90A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=4,1 А
NY	SMBJ100	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=3,4 А
NZ	SMBJ100A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=3,7 А
PD	SMBJ110	- " -	- " -	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=3 А
PE	SMBJ110A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=3,4 А
PF	SMBJ120	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=2,8 А
PG	SMBJ120A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=3,1 А
PH	SMBJ130	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=2,6 А
PK	SMBJ130A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=2,9 А
PL	SMBJ150	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=2,2 А
PM	SMBJ150A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=2,5 А
PN	SMBJ160	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=2,1 А
PP	SMBJ160A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=2,3 А
PQ	SMBJ170	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	$I_п$=2 А
PR	SMBJ170A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	$I_п$=2,2 А
WA	SMZJ3789A	GenSemi	Стабилитрон	$U_{ст}$=10 В	$I_{ст}$=37,5 мА
WB	SMZJ3789B	То же	То же	$U_{ст}$=10 В	$I_{ст}$=37,5 мА
WC	SMZJ3790A	- " -	- " -	$U_{ст}$=11 В	$I_{ст}$=34,1 мА
WD	SMZJ3790B	- " -	- " -	$U_{ст}$=11 В	$I_{ст}$=34,1 мА
WE	SMZJ3791A	- " -	- " -	$U_{ст}$=12 В	$I_{ст}$=31,2 мА
WF	SMZJ3791B	- " -	- " -	$U_{ст}$=12 В	$I_{ст}$=31,2 мА
WG	SMZJ3792A	- " -	- " -	$U_{ст}$=13 В	$I_{ст}$=28,8 мА

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
WH	SMZJ3792B	- " -	- " -	U_{CT}=13 В	I_{CT}=28,8 мА
WI	SMZJ3793A	- " -	- " -	U_{CT}=15 В	I_{CT}=25 мА
WJ	SMZJ3793B	- " -	- " -	U_{CT}=15 В	I_{CT}=25 мА
WK	SMZJ3794A	- " -	- " -	U_{CT}=16 В	I_{CT}=23,4 мА
WL	SMZJ3794B	- " -	- " -	U_{CT}=16 В	I_{CT}=23,4 мА
XA	SMZJ3796A	- " -	- " -	U_{CT}=20 В	I_{CT}=18,7 мА
XB	SMZJ3795B	- " -	- " -	U_{CT}=18 В	I_{CT}=20,8 мА
XC	SMZJ3795A	- " -	- " -	U_{CT}=18 В	I_{CT}=20,8 мА
XD	SMZJ3796B	- " -	- " -	U_{CT}=20 В	I_{CT}=18,7 мА
XE	SMZJ3797A	- " -	- " -	U_{CT}=22 В	I_{CT}=17 мА
XF	SMZJ3797B	- " -	- " -	U_{CT}=22 В	I_{CT}=17 мА
XG	SMZJ3798A	- " -	- " -	U_{CT}=24 В	I_{CT}=15,6 мА
XH	SMZJ3798B	- " -	- " -	U_{CT}=24 В	I_{CT}=15,6 мА
XI	SMZJ3799A	- " -	- " -	U_{CT}=27 В	I_{CT}=13,9 мА
XJ	SMZJ3799B	- " -	- " -	U_{CT}=27 В	I_{CT}=13,9 мА
XK	SMZJ3800A	- " -	- " -	U_{CT}=30 В	I_{CT}=12,5 мА
XL	SMZJ3800B	- " -	- " -	U_{CT}=30 В	I_{CT}=12,5 мА
YA	SMZJ3801A	- " -	- " -	U_{CT}=33 В	I_{CT}=11,4 мА
YB	SMZJ3801B	- " -	- " -	U_{CT}=33 В	I_{CT}=11,4 мА
YC	SMZJ3802A	- " -	- " -	U_{CT}=36 В	I_{CT}=10,4 мА
YD	SMZJ3802B	- " -	- " -	U_{CT}=36 В	I_{CT}=10,4 мА
YE	SMZJ3803A	- " -	- " -	U_{CT}=39 В	I_{CT}=9,6 мА
YF	SMZJ3803B	- " -	- " -	U_{CT}=39 В	I_{CT}=9,6 мА
YG	SMZJ3804A	- " -	- " -	U_{CT}=43 В	I_{CT}=8,7 мА
YH	SMZJ3804B	- " -	- " -	U_{CT}=43 В	I_{CT}=8,7 мА
YI	SMZJ3805A	- " -	- " -	U_{CT}=47 В	I_{CT}=8 мА
YJ	SMZJ3805B	- " -	- " -	U_{CT}=47 В	I_{CT}=8 мА
YK	SMZJ3806A	- " -	- " -	U_{CT}=51 В	I_{CT}=7,3 мА
YL	SMZJ3806B	- " -	- " -	U_{CT}=51 В	I_{CT}=7,3 мА
ZA	SMZJ3807A	- " -	- " -	U_{CT}=56 В	I_{CT}=6,7 мА
ZB	SMZJ3807B	- " -	- " -	U_{CT}=62 В	I_{CT}=6 мА
ZC	SMZJ3808A	- " -	- " -	U_{CT}=56 В	I_{CT}=6,7 мА
ZD	SMZJ3808B	- " -	- " -	U_{CT}=62 В	I_{CT}=6 мА
ZE	SMZJ3809A	- " -	- " -	U_{CT}=68 В	I_{CT}=5,5 мА
ZF	SMZJ3809B	- " -	- " -	U_{CT}=68 В	I_{CT}=5,5 мА

Таблица 5.13. Кодовая маркировка диодов в корпусах DO-214AB

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
BDD	SMCJ5.0C	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=5 В	$I_п$=156,2 А
BDE	SMCJ5.0CA	То же	То же	$U_{вкл}$=5 В	$I_п$=163 А
BDF	SMCJ6.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6 В	$I_п$=131,6 А
BDG	SMCJ6.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6 В	$I_п$=145,6 А
BDH	SMCJ6.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	$I_п$=122 А
BDK	SMCJ6.5CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	$I_п$=133,9 А
BDL	SMCJ7.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7 В	$I_п$=112,8 А
BDM	SMCJ7.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7 В	$I_п$=125 А
BDN	SMCJ7.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	$I_п$=104,9 А
BDP	SMCJ7.5CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	$I_п$=116,3 А
BDQ	SMCJ8.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8 В	$I_п$=100 А
BDR	SMCJ8.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8 В	$I_п$=110,3 А
BDS	SMCJ8.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	$I_п$=94,3 А
BDT	SMCJ8.5CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	$I_п$=104,2 А
BDU	SMCJ9.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9 В	$I_п$=88,7 А
BDV	SMCJ9.0CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9 В	$I_п$=97,4 А
BDW	SMCJ10C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10 В	$I_п$=79,8 А
BDX	SMCJ10CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10 В	$I_п$=88,2 А
BDY	SMCJ11C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11 В	$I_п$=74,6 А
BDZ	SMCJ11CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11 В	$I_п$=82,4 А
BED	SMCJ12C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=68,2 А
BEE	SMCJ12CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=75,3 А
BEF	SMCJ13C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13 В	$I_п$=63 А
BEG	SMCJ13CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13 В	$I_п$=69,7 А
BEH	SMCJ14C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14 В	$I_п$=58,1 А
BEK	SMCJ14CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14 В	$I_п$=64,7 А
BEL	SMCJ15C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=55,8 А
BEM	SMCJ15CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=61,5 А
BEN	SMCJ16C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16 В	$I_п$=52,1 А
BEP	SMCJ16CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16 В	$I_п$=57,7 А
BEQ	SMCJ17C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=49,2 А
BER	SMCJ17CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=53,3 А
BES	SMCJ18C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18 В	$I_п$=46,6 А
BET	SMCJ18CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18 В	$I_п$=51,4 А
BEU	SMCJ20C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20 В	$I_п$=41,9 А
BEV	SMCJ20CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20 В	$I_п$=46,3 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
BEW	SMCJ22C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=38,1 А
BEX	SMCJ22CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=42,2 А
BEY	SMCJ24C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24 В	$I_п$=34,9 А
BEZ	SMCJ24CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24 В	$I_п$=38,6 А
BFD	SMCJ26C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=32,2 А
BFE	SMCJ26CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=35,6 А
BFF	SMCJ28C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	$I_п$=30 А
BFG	SMCJ28CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	$I_п$=33 А
BFH	SMCJ30C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	$I_п$=28 А
BFK	SMCJ30CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	$I_п$=31 А
BFL	SMCJ33C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	$I_п$=25,2 А
BFM	SMCJ33CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	$I_п$= 28,1 А
BFN	SMCJ36C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=23,3 А
BFP	SMCJ36CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=25,8 А
BFQ	SMCJ40C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=21 А
BFR	SMCJ40CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=23,2 А
BFS	SMCJ43C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=19,6 А
BFT	SMCJ43CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=21,6 А
BFU	SMCJ45C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=18,7 А
BFV	SMCJ45CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=20,6 А
BFW	SMCJ48C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=17,5 А
BFX	SMCJ48CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=19,4 А
BFY	SMCJ51C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=16,5 А
BFZ	SMCJ51CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=18,2 А
BGD	SMCJ54C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=15,6 А
BGE	SMCJ54CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=17,2 А
BGF	SMCJ58C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=14,6 А
BGG	SMCJ58CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=16 А
BGH	SMCJ60C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=14 А
BGK	SMCJ60CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=15,5 А
BGL	SMCJ64C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=13,2 А
BGM	SMCJ64CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=14,6 А
BGN	SMCJ70C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=12 А
BGP	SMCJ70CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=13,3 А
BGQ	SMCJ75C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=11,2 А
BGR	SMCJ75CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=12,4 А
BGS	SMCJ78C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=10,8 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
BGT	SMCJ78CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=11,4 А
BGU	SMCJ85C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=9,9 А
BGV	SMCJ85CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=10,4 А
BGW	SMCJ90C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=9,4 А
BGX	SMCJ90CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=10,3 А
BGY	SMCJ100C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=8,4 А
BGZ	SMCJ100CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=9,3 А
BHD	SMCJ110C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=7,7 А
BHE	SMCJ110CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=8,4 А
BHF	SMCJ120C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=7 А
BHG	SMCJ120CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=7,9 А
BHH	SMCJ130C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=6,5 А
BHK	SMCJ130CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=7,2 А
BHL	SMCJ150C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=5,6 А
BHM	SMCJ150CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=6,2 А
BHN	SMCJ160C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=5,2 А
BHP	SMCJ160CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=5,8 А
BHQ	SMCJ170C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	$I_п$=4,9 А
BHR	SMCJ170CA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	$I_п$=5,5 А
DDP	TPMSC6.8	GenSemi	- " -	$U_{вкл}$=5,5 В	$I_п$=139 А
DEP	TPMSC6.8A	То же	- " -	$U_{вкл}$=5,8 В	$I_п$=143 А
DFP	TPMSC7.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,05 В	$I_п$=128 А
DGP	TPMSC7.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,4 В	$I_п$=133 А
DHP	TPMSC8.2	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,63 В	$I_п$=120 А
DKP	TPMSC8.2A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,02 В	$I_п$=124 А
DLP	TPMSC9.1	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,37 В	$I_п$=109 А
DMP	TPMSC9.1A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,78 В	$I_п$=112 А
DNP	TPMSC10	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,1 В	$I_п$=100 А
DOP	TPMSC11	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,92 В	$I_п$=92,6 А
DPP	TPMSC10A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,55 В	$I_п$=103 А
DRP	TPMSC11A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9,4 В	$I_п$=96,2 А
DSP	TPMSC12	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9,72 В	$I_п$=86,7 А
DTP	TPMSC12A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10,2 В	$I_п$=89,8 А
DUP	TPMSC13	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10,5 В	$I_п$=78,9 А
DVP	TPMSC13A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11,1 В	$I_п$=82,4 А
DWP	TPMSC15	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,1 В	$I_п$=68,2 А
DXP	TPMSC15A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,8 В	$I_п$=70,8 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
DYP	TPMSC16	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,9 В	$I_п$=63,8 А
DZP	TPMSC16A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13,6 В	$I_п$=66,7 А
EA	ES3A	- " -	Выпрямительный	$U_{обр}$=50 В	$I_{пр}$=3 А
EB	ES3B	- " -	То же	$U_{обр}$=100 В	$I_{пр}$=3 А
EC	ES3C	- " -	- " -	$U_{обр}$=150 В	$I_{пр}$=3 А
ED	ES3D	- " -	- " -	$U_{обр}$=200	$I_{пр}$=3 А
EDP	TPMSC18	- " -	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=14,5 В	$I_п$=56,6 А
EEP	TPMSC18A	- " -	То же	$U_{вкл}$=15,3 В	$I_п$=59,5 А
EFP	TPMSC20	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16,2 В	$I_п$=51,5 А
EGP	TPMSC20A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17,1 В	$I_п$=54,2 А
EHP	TPMSC22	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17,8 В	$I_п$=47 А
EKP	TPMSC22A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18;8 В	$I_п$=49 А
ELP	TPMSC24	- " -	- " -	$U_{вкл}$=19,4 В	$I_п$=43,2 А
EMP	TPMSC24A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20,5 В	$I_п$=45,2 А
ENP	TPMSC27	- " -	- " -	$U_{вкл}$=21,8 В	$I_п$=38,4 А
EPP	TPMSC27A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=23,1 В	$I_п$=40 А
EQP	TPMSC30	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24,3 В	$I_п$=35,4 А
ERP	TPMSC30A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=25,6 В	$I_п$=36,2 А
ESP	TPMSC33	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26,8 В	$I_п$=31,4 А
ETP	TPMSC33A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28,2 В	$I_п$=32,8 А
EUP	TPMSC36	- " -	- " -	$U_{вкл}$=29,1 В	$I_п$=28,8 А
EVP	TPMSC36A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30,8 В	$I_п$=30,1 А
EWP	TPMSC39	- " -	- " -	$U_{вкл}$=31,6 В	$I_п$=26,6 А
EXP	TPMSC39A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33,3 В	$I_п$=27,8
EYP	TPMSC34	- " -	- " -	$U_{вкл}$=34,8 В	$I_п$=24,2 А
EZP	TPMSC43A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36,8 В	$I_п$=25,3 А
GDD	SMCJ5.0	Vishay	- " -	$U_{вкл}$=5 В	$I_п$=156,2 А
GDE	SMCJ5.0A	То же	- " -	$U_{вкл}$=5 В	$I_п$=163 А
GDF	SMCJ6.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6 В	$I_п$=131,6 А
GDG	SMCJ6.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6 В	$I_п$=145,6 А
GDH	SMCJ6.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	$I_п$=122 А
GDK	SMCJ6.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,5 В	$I_п$=133,9 А
GDL	SMCJ7.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7 В	$I_п$=112,8 А
GDM	SMCJ7.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7 В	$I_п$=125 А
GDN	SMCJ7.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	$I_п$=104,9 А
GDP	SMCJ7.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,5 В	$I_п$=116,3 А
GDQ	SMCJ8.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8 В	$I_п$=100 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
GDR	SMCJ8.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8 В	I_n=110,3 А
GDS	SMCJ8.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	I_n=94,3 А
GDT	SMCJ8.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,5 В	I_n=104,2 А
GDU	SMCJ9.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9 В	I_n=88,7 А
GDV	SMCJ9.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9 В	I_n=97,4 А
GDW	SMCJ10	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10 В	I_n=79,8 А
GDX	SMCJ10A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10 В	I_n=88,2 А
GDY	SMCJ11	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11 В	I_n=74,6 А
GDZ	SMCJ11A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11 В	I_n=82,4 А
GED	SMCJ12	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	I_n=68,2 А
GEE	SMCJ12A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	I_n=75,3 А
GEF	SMCJ13	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13 В	I_n=63 А
GEG	SMCJ13A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13 В	I_n=69,7 А
GEH	SMCJ14	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14 В	I_n=58,1 А
GEK	SMCJ14A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14 В	I_n=64,7 А
GEL	SMCJ15	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	I_n=55,8 А
GEM	SMCJ15A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	I_n=61,5 А
GEN	SMCJ16	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16 В	I_n=52,1 А
GEP	SMCJ16A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16 В	I_n=57,7 А
GEQ	SMCJ17	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	I_n=49,2 А
GER	SMCJ17A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	I_n=53,3 А
GES	SMCJ18	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18 В	I_n=46,6 А
GET	SMCJ18A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18 В	I_n=51,4 А
GEU	SMCJ20	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20 В	I_n=41,9 А
GEV	SMCJ20A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20 В	I_n=46,3 А
GEW	SMCJ22	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	I_n=38,1 А
GEX	SMCJ22A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	I_n=42,2 А
GEY	SMCJ24	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24 В	I_n=34,9 А
GEZ	SMCJ24A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24 В	I_n=38,6 А
GFD	SMCJ26	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	I_n=32,2 А
GFE	SMCJ26A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	I_n=35,6 А
GFF	SMCJ28	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	I_n=30 А
GFG	SMCJ28A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28 В	I_n=33 А
GFH	SMCJ30	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	I_n=28 А
GFK	SMCJ30A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30 В	I_n=31 А
GFL	SMCJ33	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	I_n=25,2 А
GFM	SMCJ33A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33 В	I_n=28,1 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
GFN	SMCJ36	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=23,3 А
GFP	SMCJ36A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36 В	$I_п$=25,8 А
GFQ	SMCJ40	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=21 А
GFR	SMCJ40A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=40 В	$I_п$=23,2 А
GFS	SMCJ43	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=19,6 А
GFT	SMCJ43A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=21,6 А
GFU	SMCJ45	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=18,7 А
GFV	SMCJ45A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45 В	$I_п$=20,6 А
GFW	SMCJ48	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=17,5 А
GFX	SMCJ48A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48 В	$I_п$=19,4 А
GFY	SMCJ51	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=16,5 А
GFZ	SMCJ51A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=51 В	$I_п$=18,2 А
GGD	SMCJ54	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=15,6 А
GGE	SMCJ54A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=54 В	$I_п$=17,2 А
GGF	SMCJ58	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=14,6 А
GGG	SMCJ58A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58 В	$I_п$=16 А
GGH	SMCJ60	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=14 А
GGK	SMCJ60A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=60 В	$I_п$=15,5 А
GGL	SMCJ64	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=13,2 А
GGM	SMCJ64A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64 В	$I_п$=14,6 А
GGN	SMCJ70	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=12 А
GGP	SMCJ70A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=70 В	$I_п$=13,3 А
GGQ	SMCJ75	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=11,2 А
GGR	SMCJ75A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=75 В	$I_п$=12,4 А
GGS	SMCJ78	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=10,8 А
GGT	SMCJ78A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=78 В	$I_п$=11,4 А
GGU	SMCJ85	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=9,9 А
GGV	SMCJ85A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85 В	$I_п$=10,4 А
GGW	SMCJ90	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=9,4 А
GGX	SMCJ90A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=90 В	$I_п$=10,3 А
GGY	SMCJ100	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=8,4 А
GGZ	SMCJ100A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=100 В	$I_п$=9,3 А
GHD	SMCJ110	- " -	- " -	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=7,7 А
GHE	SMCJ110A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=110 В	$I_п$=8,4 А
GHF	SMCJ120	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=7 А
GHG	SMCJ120A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=120 В	$I_п$=7,9 А
GHH	SMCJ130	- " -	- " -	$U_{вкл}$= 130 В	$I_п$=6,5 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
GHK	SMCJ130A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=130 В	$I_п$=7,2 А
GHL	SMCJ150	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=5,6 А
GHM	SMCJ150A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=150 В	$I_п$=6,2 А
GHN	SMCJ160	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=5,2 А
GHP	SMCJ160A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=5,8 А
GHQ	SMCJ170	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	$I_п$=4,9 А
GHR	SMCJ170A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=170 В	$I_п$=5,5 А

Таблица 5.14. Кодовая маркировка диодов в корпусах DO-214AC

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
10	SML4740	GenSemi	Стабилитрон	$U_{ст}$=10 В	$I_{ст}$=25 мА
112	SML4741	То же	То же	$U_{ст}$=11 В	$I_{ст}$=23 мА
13	SML4742	- " -	- " -	$U_{ст}$=12 В	$I_{ст}$=21 мА
14	SML4743	- " -	- " -	$U_{ст}$=13 В	$I_{ст}$=19 мА
15	SML4744	- " -	- " -	$U_{ст}$=15 В	$I_{ст}$=17 мА
16	SML4745	- " -	- " -	$U_{ст}$=16 В	$I_{ст}$=15,5 мА
18	SML4746	- " -	- " -	$U_{ст}$=18 В	$I_{ст}$=14 мА
20	SML4747	- " -	- " -	$U_{ст}$=20 В	$I_{ст}$=12,5 мА
22	SML4748	- " -	- " -	$U_{ст}$=22 В	$I_{ст}$=11,5 мА
24	SML4749	- " -	- " -	$U_{ст}$=24 В	$I_{ст}$=10,5 мА
27	SML4750	- " -	- " -	$U_{ст}$=27 В	$I_{ст}$=9,5 мА
30	SML4751	- " -	- " -	$U_{ст}$=30 В	$I_{ст}$=8,5 мА
33	SML4752	- " -	- " -	$U_{ст}$=33 В	$I_{ст}$=7,5 мА
36	SML4753	- " -	- " -	$U_{ст}$=36 В	$I_{ст}$=7 мА мА
39	SML4754	- " -	- " -	$U_{ст}$=39 В	$I_{ст}$=6,5 мА
43	SML4755	- " -	- " -	$U_{ст}$=43 В	$I_{ст}$=6 мА
47	SML4756	- " -	- " -	$U_{ст}$=47 В	$I_{ст}$=5,5 мА
51	SML4757	- " -	- " -	$U_{ст}$=51 В	$I_{ст}$=5 мА
56	SML4758	- " -	- " -	$U_{ст}$=56 В	$I_{ст}$=4,5 мА
62	SML4759	- " -	- " -	$U_{ст}$=62 В	$I_{ст}$=4 мА
68	SML4760	- " -	- " -	$U_{ст}$=68 В	$I_{ст}$=3,7 мА
6P2	SML4735	- " -	- " -	$U_{ст}$=6,2 В	$I_{ст}$=41 мА
6P8	SML4736	- " -	- " -	$U_{ст}$=6,8 В	$I_{ст}$=37 мА
75	SML4761	- " -	- " -	$U_{ст}$=75 В	$I_{ст}$=3,3 мА
7P5	SML4737	- " -	- " -	$U_{ст}$=7,5 В	$I_{ст}$=34 мА
82	SML4762	- " -	- " -	$U_{ст}$=82 В	$I_{ст}$=3 мА

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
8P2	SML4738	- " -	- " -	$U_{ст}$=8,2 В	$I_{ст}$=31 мА
91	SML4763	- " -	- " -	$U_{ст}$=91 В	$I_{ст}$=2 мА
9P1	SML4739	- " -	- " -	$U_{ст}$=9,1 В	$I_{ст}$=28 мА
ADP	TPSMA	- " -	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=5,5 В	$I_п$=37 А
AEP	TPSMA	- " -	То же.	$U_{вкл}$=5,8 В	$I_п$=38,1 А
AFP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,05 В	$I_п$=34,2 А
AGP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,4 В	$I_п$=35,4 А
AHP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=6,63 В	$I_п$=32А
AKP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,02 В	$I_п$=33,1 А
ALP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,37 В	$I_п$=29 А
AMP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=7,78 В	$I_п$=29,9 А
ANP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,1 В	$I_п$=26,7 А
APP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,65 В	$I_п$=27,6 А
AQP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=8,92 В	$I_п$=24,7 А
ARP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9,4 В	$I_п$=25,6 А
ASP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9,72 В	$I_п$=23.1 А
ATP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10,2 В	$I_п$=24 А
AUP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10,5 В	$I_п$=21,1 А
AVP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11,1 В	$I_п$=22 А
AWP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,1 В	$I_п$=18,2 А
AXP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12.8 В	$I_п$=18,9 А
AYP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,9 В	$I_п$=17 А
AZP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13,6 В	$I_п$=17,8 А
BDP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14,5 В	$I_п$=15,1 А
BEP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15,3 В	$I_п$=15,9 А
BFP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16,2 В	$I_п$=13,7 А
BGP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17,1 В	$I_п$=14,4 А
BHP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17.8 В	$I_п$=12,5 А
BKP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18,8 В	$I_п$=13,1 А
BLP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=19,4 В	$I_п$=11,5 А
BMP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20,5 В	$I_п$=12 А
BNP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=21,8 В	$I_п$=10,2 А
BPP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24,3 В	$I_п$=9,2 А
BQP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=23,1 В	$I_п$=10,7 А
BRP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=25,6 В	$I_п$=9,7 А
BSP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26,8 В	$I_п$=8,4 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
BTP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28,2 В	$I_п$=8,8 А
BUP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=29,1 В	$I_п$=7,7 А
BVP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30,8 В	$I_п$=8 А
BWP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=31,6 В	$I_п$=7,1 А
BXP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=33,3 В	$I_п$=7,4 А
BYP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=34,8 В	$I_п$=6,5 А
BZP	TPSMA	- " -	- " -	$U_{вкл}$=36,8 В	$I_п$=6,7 А
EA	ES1A	- " -	Быстродействующий	$U_{обр}$=50 В	$I_{пр}$=1 А
EB	ES1B	- " -	То же	$U_{обр}$=100 В	$I_{пр}$=1 А
EC	ES1C	- " -	- " -	$U_{обр}$=150 В	$I_{пр}$=1 А
ED	ES1D	- " -	- " -	$U_{обр}$=200 В	$I_{пр}$=1 А
HD	SMAJ5.0	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=9,6 В	$I_п$=35,1 А
HE	SMAJ5.0A	То же	То же	$U_{вкл}$=9,2 В	$I_п$=38,8 А
HF	SMAJ6.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11,4 В	$I_п$=32,5 А
HG	SMAJ6.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10,3 В	$I_п$=35,7 А
HH	SMAJ6.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,3 В	$I_п$=30,1 А
HK	SMAJ6.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11,2 В	$I_п$=33,3 А
HL	SMAJ7.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13,3 В	$I_п$=28 А
HM	SMAJ7.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=31 А
HN	SMAJ7.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14,3 В	$I_п$=26.5 А
HP	SMAJ7.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,9 В	$I_п$=29,4 А
HQ	SMAJ8.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=25,1 А
HR	SMAJ8.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13,6 В	$I_п$=27,7 А
HS	SMAJ8.5	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15,9 В	$I_п$=23,6 А
HT	SMAJ8.5A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14,4 В	$I_п$=26 А
HU	SMAJ9.0	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16,9 В	$I_п$=21,2 А
HV	SMAJ9.0A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15,4 В	$I_п$=23,5 А
HW	SMAJ10	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18,6 В	$I_п$=20 А
HX	SMAJ10A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17,0 В	$I_п$=22 А
HY	SMAJ11	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20,1 В	$I_п$=18,1 А
HZ	SMAJ11A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18,2 В	$I_п$=20,1 А
ID	SMAJ12	- " -	- " -	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=16,8 А
IE	SMAJ12A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=19,9 В	$I_п$=18,6 А
IF	SMAJ13	- " -	- " -	$U_{вкл}$=23,8 В	$I_п$=15,5А
IG	SMAJ13A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=21,5 В	$I_п$=17,2 А
IH	SMAJ14	- " -	- " -	$U_{вкл}$=25,8 В	$I_п$=14,8 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
IK	SMAJ14A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=23,2 В	$I_п$=16,4 А
IL	SMAJ15	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26,9 В	$I_п$=13,8 А
IM	SMAJ15A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24,4 В	$I_п$=15,3 А
IN	SMAJ16	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28,8 В	$I_п$=13,1 А
IP	SMAJ16A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=14,5 А
IQ	SMAJ17	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30,5 В	$I_п$=12,4 А
IR	SMAJ17A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=27,6 В	$I_п$=13,7 А
IS	SMAJ18	- " -	- " -	$U_{вкл}$=32,2 В	$I_п$=11,1 А
IT	SMAJ18A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=29,2 В	$I_п$=12,3 А
IU	SMAJ20	- " -	- " -	$U_{вкл}$=35,8 В	$I_п$=10,1 А
IV	SMAJ20A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=32,4 В	$I_п$=11;2 А
IW	SMAJ22	- " -	- " -	$U_{вкл}$=39,4 В	$I_п$=9,3 А
IX	SMAJ22A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=35,5 В	$I_п$=10,3 А
IY	SMAJ24	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=8,6 А
IZ	SMAJ24A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=38,9 В	$I_п$=9,5 А
JD	SMAJ26	- " -	- " -	$U_{вкл}$=46,6 В	$I_п$=8,0 А
JE	SMAJ26A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=42,1 В	$I_п$=8,8 А
JF	SMAJ28	- " -	- " -	$U_{вкл}$=50 В	$I_п$=7,5 А
JG	SMAJ28A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45,4 В	$I_п$=8,3 А
JH	SMAJ30	- " -	- " -	$U_{вкл}$=53,5 В	$I_п$=6,8 А
JK	SMAJ30A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48,4 В	$I_п$=7,5 А
JL	SMAJ33	- " -	- " -	$U_{вкл}$=59 В	$I_п$=6,2 А
JM	SMAJ33A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=53,3 В	$I_п$=6,9 А
JN	SMAJ36	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64,3 В	$I_п$=5,6 А
JP	SMAJ36A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58,1 В	$I_п$=6,2 А
JQ	SMAJ40	- " -	- " -	$U_{вкл}$=71,4 В	$I_п$=5,2 А
JR	SMAJ40A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64,5 В	$I_п$=5,7 А
JS	SMAJ43	- " -	- " -	$U_{вкл}$=76,7 В	$I_п$=5 А
JT	SMAJ43A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=69,4 В	$I_п$=5,5 А
JU	SMAJ45	- " -	- " -	$U_{вкл}$=80,3 В	$I_п$=4,7 А
JV	SMAJ45A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=72,7 В	$I_п$=5,2 А
JW	SMAJ48	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85,5 В	$I_п$=4,4 А
JX	SMAJ48A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=77,4 В	$I_п$=4,9 А
JY	SMAJ51	- " -	- " -	$U_{вкл}$=91,1 В	$I_п$=4,2 А
JZ	SMAJ51A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=82,4 В	$I_п$=4,6 А
RD	SMAJ54	- " -	- " -	$U_{вкл}$=96,3 В	$I_п$=3,9 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
RE	SMAJ54A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=87,1 В	$I_п$=4,3 А
RF	SMAJ58	- " -	- " -	$U_{вкл}$=103 В	$I_п$=3,7 А
RG	SMAJ58A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=93,6 В	$I_п$=4,1 А
RH	SMAJ60	- " -	- " -	$U_{вкл}$=107 В	$I_п$=3,5 А
RK	SMAJ60A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=96,8 В	$I_п$=3,9 А
RL	SMAJ64	- " -	- " -	$U_{вкл}$=114 В	$I_п$=3,2 А
RM	SMAJ64A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=103 В	$I_п$=3,5 А
RN	SMAJ70	- " -	- " -	$U_{вкл}$=125 В	$I_п$=3 А
RP	SMAJ70A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=113 В	$I_п$=3,3 А
RQ	SMAJ75	- " -	- " -	$U_{вкл}$=134 В	$I_п$=2,9 А
RR	SMAJ75A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=121 В	$I_п$=2,2 А
RS	SMAJ78	- " -	- " -	$U_{вкл}$=139 В	$I_п$=2,6 А
RT	SMAJ78A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=126 В	$I_п$=2,9 А
RU	SMAJ85	- " -	- " -	$U_{вкл}$=151 В	$I_п$=2,5 А
RV	SMAJ85A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=137 В	$I_п$=2,7 А
RW	SMAJ90	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=2,2 А
RX	SMAJ90A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=146 В	$I_п$=2,5 А
RY	SMAJ100	- " -	- " -	$U_{вкл}$=179 В	$I_п$=2 А
RZ	SMAJ100A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=162 В	$I_п$=2,3 А
SD	SMAJ110	- " -	- " -	$U_{вкл}$=196 В	$I_п$=1,9 А
SE	SMAJ110A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=177 В	$I_п$=2 А
SF	SMAJ120	- " -	- " -	$U_{вкл}$=214 В	$I_п$=1,7 А
SG	SMAJ120A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=193 В	$I_п$=1,9 А
SH	SMAJ130	- " -	- " -	$U_{вкл}$=231 В	$I_п$=1,5 А
SK	SMAJ130A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=209 В	$I_п$=1,6 А
SL	SMAJ150	- " -	- " -	$U_{вкл}$=268 В	$I_п$=1,4 А
SM	SMAJ150A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=243 В	$I_п$=1,5 А
SN	SMAJ160	- " -	- " -	$U_{вкл}$=287 В	$I_п$=1,3 А
SP	SMAJ160A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=259 В	$I_п$=1,4 А
SQ	SMAJ170	- " -	- " -	$U_{вкл}$=304 В	$I_п$=1,5 А
SR	SMAJ170A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=275 В	$I_п$=1,3 А
TD	SMAJ5.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9,6 В	$I_п$=41,6 А
T E	SMAJ5.0AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=9,2 В	$I_п$=43,5 А
TF	SMAJ6.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11,4 В	$I_п$=35,1 А
TG	SMAJ6.0AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=10,3 В	$I_п$=38,8 А
TH	SMAJ6.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,3 В	$I_п$=32,5 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
TK	SMAJ6.5AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=11,2 В	$I_п$=35,7 А
TL	SMAJ7.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13,3 В	$I_п$=30,1 А
TM	SMAJ7.0AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12 В	$I_п$=33,3 А
TN	SMAJ7.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14,3 В	$I_п$=28 А
TP	SMAJ7.5AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=12,9 В	$I_п$=31 А
TQ	SMAJ8.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15 В	$I_п$=26,5 А
TR	SMAJ8.0AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=13,6 В	$I_п$=29,4 А
TS	SMAJ8.5C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15,9 В	$I_п$=25,1 А
TT	SMAJ8.5AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=14,4 В	$I_п$=27,7 А
TU	SMAJ9.0C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=16,9 В	$I_п$=23,6 А
TV	SMAJ9.0AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=15,4 В	$I_п$=26 А
TW	SMAJ10C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18,8 В	$I_п$=21,2 А
TX	SMAJ10AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=17 В	$I_п$=23,5 А
TY	SMAJ11C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=20,1 В	$I_п$=20 А
TZ	SMAJ11AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=18,2 В	$I_п$=22 А
UA	US1A	GenSemi	Быстродействующий	$U_{обр}$=50 В	$I_{пр}$=1 А
U B	US1B	То же	То же	$U_{обр}$=100 В	$I_{пр}$=1 А
UD	SMAJ12C	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=22 В	$I_п$=18,1 А
UD	US1D	GenSemi	Быстродействующий	$U_{обр}$=200 В	$I_{пр}$=1 А
UE	SMAJ12AC	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=19,9 В	$I_п$=20,1 А
UF	SMAJ13C	То же	То же	$U_{вкл}$=23,8 В	$I_п$=16,8 А
UG	SMAJ13AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=21,5 В	$I_п$=18,6 А
UG	US1G	GenSemi	Быстродействующий	$U_{обр}$=400 В	$I_{пр}$=1 А
UH	SMAJ14C	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=25,8 В	$I_п$=15,5 А
UJ	US1J	GenSemi	Быстродействующий	$U_{обр}$=600 В	$I_{пр}$=1 А
UK	SMAJ14AC	Vishay	Подавитель выбросов	$U_{вкл}$=23,2 В	$I_п$=17,2 А
UL	SMAJ15C	То же	То же	$U_{вкл}$=26,9 В	$I_п$=14,8 А
UM	SMAJ15AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=24,4 В	$I_п$=16,4 А
UN	SMAJ16C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=28,8 В	$I_п$=13,8 А
UP	SMAJ16AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=26 В	$I_п$=15,3 А
UQ	SMAJ17C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=30,5 В	$I_п$=13,1 А
UR	SMAJ17AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=27,6 В	$I_п$=14,5 А
US	SMAJ18C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=32,2 В	$I_п$=12,4 А
UT	SMAJ18AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=29,2 В	$I_п$=13,7 А
UU	SMAJ20C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=35,8 В	$I_п$=11,1 А
UV	SMAJ20AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=32,4 В	$I_п$=12,3 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
UW	SMAJ22C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=39,4 В	$I_п$=10,1 А
UX	SMAJ22AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=35,5 В	$I_п$=11,2 А
UY	SMAJ24C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=43 В	$I_п$=9,3 А
UZ	SMAJ24AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=38,9 В	$I_п$=10,3 А
VD	SMAJ26C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=46,6 В	$I_п$=8,6 А
VE	SMAJ26AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=42,1 В	$I_п$=9,5 А
VF	SMAJ28C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=50 В	$I_п$=8 А
VG	SMAJ28AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=45,4 В	$I_п$=8,8 А
VH	SMAJ30C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=53,5 В	$I_п$=7,5 А
VK	SMAJ30AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=48,4 В	$I_п$=8,3 А
VL	SMAJ33C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=59 В	$I_п$=6,8 А
VM	SMAJ33AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=53,3 В	$I_п$=7,5 А
VN	SMAJ36C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64,3 В	$I_п$=6,2 А
VP	SMAJ36AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=58,1 В	$I_п$=6,9 А
VQ	SMAJ40C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=71,4 В	$I_п$=5,6 А
VR	SMAJ40AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=64,5 В	$I_п$=6,2 А
VS	SMAJ43C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=76,7 В	$I_п$=5,2 А
VT	SMAJ43AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=69,4 В	$I_п$=5,7 А
VU	SMAJ45C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=80,3 В	$I_п$=5 А
VV	SMAJ45AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=72,7 В	$I_п$=5,5 А
VW	SMAJ48C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=85,5 В	$I_п$=4,7 А
VX	SMAJ48AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=77,4 В	$I_п$=5,2 А
VY	SMAJ51C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=91,1 В	$I_п$=4,4 А
VZ	SMAJ51AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=82,4 В	$I_п$=4,9 А
WD	SMAJ54C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=96,3 В	$I_п$=4,2 А
WE	SMAJ54AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=87,1 В	$I_п$=4,6 А
WF	SMAJ58C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=103 В	$I_п$=3,9 А
WG	SMAJ58AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=93,6 В	$I_п$=4,3 А
WH	SMAJ60C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=107 В	$I_п$=3,7 А
WK	SMAJ60AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=96,8 В	$I_п$=4,1 А
WL	SMAJ64C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=114 В	$I_п$=3,5 А
WM	SMAJ64AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=103 В	$I_п$=3,9 А
WN	SMAJ70C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=125 В	$I_п$=3,2 А
WP	SMAJ70AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=113 В	$I_п$=3,5 А
WQ	SMAJ75C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=134 В	$I_п$=3 А
WR	SMAJ75AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=121 В	$I_п$=3,3 А

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
WS	SMAJ78C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=139 В	$I_п$=2,9 А
WT	SMAJ78AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=126 В	$I_п$=2,2 А
WU	SMAJ85C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=151 В	$I_п$=2,6 А
WV	SMAJ85AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=137 В	$I_п$=2,9 А
WW	SMAJ90C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=160 В	$I_п$=2,5 А
WX	SMAJ90AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=146 В	$I_п$=2,7 А
WY	SMAJ100C	- " -	- " -	$U_{вкл}$=179 В	$I_п$=2,2 А
WZ	SMAJ100AC	- " -	- " -	$U_{вкл}$=162 В	$I_п$=2,5 А
XD	SMAJ110	- " -	- " -	$U_{вкл}$=196 В	$I_п$=2 А
XE	SMAJ110A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=177 В	$I_п$=2,3 А
XF	SMAJ120	- " -	- " -	$U_{вкл}$=214 В	$I_п$=1,9 А
XG	SMAJ120A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=193 В	$I_п$=2 А
XH	SMAJ130	- " -	- " -	$U_{вкл}$=231 В	$I_п$=1,7 А
XK	SMAJ130A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=209 В	$I_п$=1,9 А
XL	SMAJ150	- " -	- " -	$U_{вкл}$=268 В	$I_п$=1,5 А
XM	SMAJ150A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=243 В	$I_п$=1,6 А
XN	SMAJ160	- " -	- " -	$U_{вкл}$=287 В	$I_п$=1,4 А
XP	SMAJ160A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=259 В	$I_п$=1,5 А
XQ	SMAJ170	- " -	- " -	$U_{вкл}$=304 В	$I_п$=1,3 А
XR	SMAJ170A	- " -	- " -	$U_{вкл}$=275 В	$I_п$=1,4 А
ZHK	SMAZ5V1	- " -	Стабилитрон	$U_{ст}$=5,1 В	$I_{ст}$=100 мА
ZHL	SMAZ5V6	- " -	То же	$U_{ст}$=5,6 В	$I_{ст}$=100 мА
ZHN	SMAZ6V2	- " -	- " -	$U_{ст}$=6,2 В	$I_{ст}$=100 мА
ZHO	SMAZ6V8	- " -	- " -	$U_{ст}$=6,8 В	$I_{ст}$=100 мА
ZHQ	SMAZ7V5	- " -	- " -	$U_{ст}$=7,5 В	$I_{ст}$=100 мА
ZHR	SMAZ8V2	- " -	- " -	$U_{ст}$=8,2 В	$I_{ст}$=100 мА
ZHT	SMAZ9V1	- " -	- " -	$U_{ст}$=9,1 В	$I_{ст}$=50 мА
ZHU	SMAZ10	- " -	- " -	$U_{ст}$=10 В	$I_{ст}$=50 мА
ZHW	SMAZ12	- " -	- " -	$U_{ст}$=12 В	$I_{ст}$=50 мА
ZHZ	SMAZ15	- " -	- " -	$U_{ст}$=15 В	$I_{ст}$=50 мА
ZJA	SMAZ16	- " -	- " -	$U_{ст}$=16 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJF	SMAZ18	- " -	- " -	$U_{ст}$=18 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJG	SMAZ20	- " -	- " -	$U_{ст}$=20 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJK	SMAZ22	- " -	- " -	$U_{ст}$=22 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJL	SMAZ24	- " -	- " -	$U_{ст}$=24 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJN	SMAZ27	- " -	- " -	$U_{ст}$=27 В	$I_{ст}$=25 мА

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметры	
ZJQ	SMAZ30	- " -	- " -	$U_{ст}$=30 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJR	SMAZ33	- " -	- " -	$U_{ст}$=33 В	$I_{ст}$=25 мА
ZJS	SMAZ36	- " -	- " -	$U_{ст}$=36 В	$I_{ст}$=10 мА
ZJT	SMAZ39	- " -	- " -	$U_{ст}$=39 В	$I_{ст}$=10 мА
ZJV	SMAZ47	- " -	- " -	$U_{ст}$=47 В	$I_{ст}$=10 мА
ZKM	SMAZ68	- " -	- " -	$U_{ст}$=68 В	$I_{ст}$=10 мА
ZKQ	SMAZ100	- " -	- " -	$U_{ст}$=100 В	$I_{ст}$=5 мА
ZKR	SMAZ150	- " -	- " -	$U_{ст}$=150 В	$I_{ст}$=5 мА
ZKW	SMAZ200	- " -	- " -	$U_{ст}$=200 В	$I_{ст}$=5 мА

Таблица 5.15. Кодовая маркировка стабилитронов GenSemi в корпусах DO-215AA

Код	Тип стабилитрона	Основные параметры	
WA	SMZG3789A	$U_{ст}$=10 В	$I_{ст}$=37,5 мА
WB	SMZG3789B	$U_{ст}$=10 В	$I_{ст}$=37,5 мА
WC	SMZG3790A	$U_{ст}$=11 В	$I_{ст}$=34,1 мА
WD	SMZG3790B	$U_{ст}$=11 В	$I_{ст}$=34,1 мА
WE	SMZG3791A	$U_{ст}$=12 В	$I_{ст}$=31,2 мА
WF	SMZG3791B	$U_{ст}$=12 В	$I_{ст}$=31,2 мА
WG	SMZG3792A	$U_{ст}$=13 В	$I_{ст}$=28,8 мА
WH	SMZG3792B	$U_{ст}$=13 В	$I_{ст}$=28,8 мА
WI	SMZG3793A	$U_{ст}$=15 В	$I_{ст}$=25 мА
WJ	SMZG3793B	$U_{ст}$=15 В	$I_{ст}$=25 мА
WK	SMZG3794A	$U_{ст}$=16 В	$I_{ст}$=23,4 мА
WL	SMZG3794B	$U_{ст}$=16 В	$I_{ст}$=23,4 мА
XA	SMZG3795A	$U_{ст}$=18 В	$I_{ст}$=20,8 мА
XB	SMZG3795B	$U_{ст}$=18 В	$I_{ст}$=20,8 мА
XC	SMZG3796A	$U_{ст}$=20 В	$I_{ст}$=18,7 мА
XD	SMZG3796B	$U_{ст}$=20 В	$I_{ст}$=18,7 мА

Код	Тип стабилитрона	Основные параметры	
XE	SMZG3797A	$U_{ст}$=22 В	$I_{ст}$=17 мА
XF	SMZG3797B	$U_{ст}$=22 В	$I_{ст}$=17 мА
XG	SMZG3798A	$U_{ст}$=24 В	$I_{ст}$=15,6 мА
XH	SMZG3798B	$U_{ст}$=24 В	$I_{ст}$=15,6 мА
XI	SMZG3899A	$U_{ст}$=27 В	$I_{ст}$=13,9 мА
XJ	SMZG3899B	$U_{ст}$=27 В	$I_{ст}$=13,9 мА
XK	SMZG3800A	$U_{ст}$=30 В	$I_{ст}$=12,5 мА
XL	SMZG3800B	$U_{ст}$=30 В	$I_{ст}$=12,5 мА
YA	SMZG3801A	$U_{ст}$=33 В	$I_{ст}$=11,4 мА
YB	SMZG3801B	$U_{ст}$=33 В	$I_{ст}$=11,4 мА
YC	SMZG3802A	$U_{ст}$=36 В	$I_{ст}$=10,4 мА
YD	SMZG3802B	$U_{ст}$=36 В	$I_{ст}$=10,4 мА
YE	SMZG3803A	$U_{ст}$=39 В	$I_{ст}$=9,6 мА
YF	SMZG3803B	$U_{ст}$=39 В	$I_{ст}$=9,6 мА
YG	SMZG3804A	$U_{ст}$=43 В	$I_{ст}$=8,7 мА
YH	SMZG3804B	$U_{ст}$=43 В	$I_{ст}$=8,7 мА
YI	SMZG3805A	$U_{ст}$=47 В	$I_{ст}$=8 мА
YJ	SMZG3805B	$U_{ст}$=47 В	$I_{ст}$=8 мА
YK	SMZG3806A	$U_{ст}$=51 В	$I_{ст}$=7,3 мА
YL	SMZG3806B	$U_{ст}$=51 В	$I_{ст}$=7,3 мА
ZA	SMZG3807A	$U_{ст}$=56 В	$I_{ст}$=6,7 мА
ZB	SMZG3807B	$U_{ст}$=56 В	$I_{ст}$=6,7 мА
ZC	SMZG3808A	$U_{ст}$=62 В	$I_{ст}$=6 мА
ZD	SMZG3808B	$U_{ст}$=62 В	$I_{ст}$=6 мА
ZE	SMZG3809A	$U_{ст}$=68 В	$I_{ст}$=5,5 мА
ZF	SMZG3809B	$U_{ст}$=68 В	$I_{ст}$=5,5 мА